

## diBi More

Estensione suoneria universale  
wireless, portata 200 metri



Estende fino a 200 metri le suonerie dei vostri citofoni, videocitofoni, telefoni o campanelli compatibili con la gamma diBi Extel. La nuova funzione «Low Power Alert» vi segnala l'esaurimento delle batterie, in modo tale da mantenere sempre attivo il vostro campanello.

### + prodotto

- Sostituisce la suoneria del tuo citofono, videocitofono, telefono o campanello sul vostro campanello diBi Flash (compatibile con tutte le marche)
- Modalità silenziosa grazie alla luce flash integrata
- 6 suonerie di alta qualità garantite Extel
- Campanello fissaggio a muro o superficie in piano
- Suonerie personalizzabili per ogni trasmettitore per identificare i tuoi ingressi
- Funzione di avviso di batteria scarica tramite segnale luminoso flash
- Espandibile fino a 4 pulsanti di chiamata e trasmettitori di cui : pulsante di chiamata, rilevatore di movimento, rilevatore di apertura porte e finestre (estensione universale)

#### Contenuto del Kit :










- 1 campanello luce flash (pile non fornite)
- 1 estensione universale (pile non fornite)



EXTEL TV




# Caratteristiche Tecniche

cablaggio	senza fili	<p><i>accessori in opzione</i></p>  <p><b>diBi Moov +</b> Rilevatore di movimento</p>  <p><b>diBi Flash</b> <b>diBi Plug</b> <b>diBi Kit</b> <b>diBi MP3</b> <b>diBi Charge</b></p>  <p><b>diBi More</b> Estensione universale</p>  <p><b>diBi Flash</b> Nero soft</p>  <p><b>diBi Flash</b> Nero soft / arancione</p>  <p><b>diBi Contact +</b> Contatto porte / finestre</p>  <p><b>diBi Flash</b> marrone soft</p>  <p><b>diBi Push +</b> Pulsante di chiamata</p>  <p><b>diBi Flash</b> soft blu / grigio</p>
distanza max	200m in campo aperto - frequenza 433MHz	
sonnerie	6 suonerie Extel livello sonoro : 85dB	
caratteristiche campanello	modalità : suoneria / flash (silenzioso) / suoneria + flash N. colori flash : 1 N. emettitori : 4 Allerta batterie esaurite Si (flash / bip) caricatore USB : Si fissaggio : presa a muro	
caratteristiche pulsante	N. ricevitore max : 4 allerta batterie scariche : Si (flash + bip) fissaggio : murale	
regolazioni	volume suoneria + modalità suonerie + sensibilità rilevatore	
finitura	campanello : plastica bianca e grigia pulsante : plastica bianca e grigia	
caratteristiche elettriche	campanello : 3 x AA (LR06) (non fournies) pulsante : 2 x AA (LR06) (non fournies)	
utilizzo	campanello : interno pulsante : esterno (IP44)	
caratteristiche prodotto	dimensione campanello : 90 (h.) x 90 (l.) x 35 (p.) mm dimensione pulsante : 130 (h.) x 435 (l.) x 20 (p.) mm peso : 0,18kg	
caratteristiche Kit	dimensione : 210 (h.) x 150 (l.) x 44 (p.) mm peso : 0,32kg	
norme e certificati	CE, RoHS, REACH	


## Contenu del Kit



OU



**200 m\*\***  
**433,92 MHz**



081748

